

# Запись в архив

Настройка действия **Запись в архив** включает в себя следующие шаги:

1. Выбор видеокамеры или группы видеокамер, с которых будет вестись запись в архив (1). Кроме того, допускается неявный выбор видеокамеры - **Видеокамера, инициировавшая исполнение команды** (см. Задание фильтров для событийных макрокоманд).

Запись в архив  
Default: 3.Видеокамера

Видеокамера Default: 3.Видеокамера 1

Запись в: 2

Завершить после 3 00:00:20 +

4 3.Видеокамера: Тревога обрабатывается пользователем -

+ Добавить фильтр событий

Предзапись, сек 5 00:00:05 + -

## Внимание!

Если запуск макрокоманды был вызван сработкой датчика или реле (см. [Задание фильтров для событийных макрокоманд](#)), которые не связаны с какой-либо видеокамерой, то в данном действии для исполнения необходимо выбирать конкретную видеокамеру. При выборе группы видеокамер или камеры, инициировавшей исполнение команды, действие запущено не будет.

2. Выбор архива, в который будет вестись запись (2).
3. Задание условия прекращения записи. Запись может быть прекращена через заданное время (3, события при этом не указаны), при получении заданных событий (4, время при этом не задано) или через заданное время (3) после получения любого из выбранных событий (4).

## Примечание

Допускается неявный выбор события - **Завершающее событие для инициировавшего исполнение условия** (см. [Задание фильтров для событийных макрокоманд](#)).

Например, если событием, инициировавшим исполнение команды, было **Начало периода срабатывания** от любого типа детекторов Аххон-домена, то завершающим событием будет **Конец периода срабатывания** от этого же детектора.

4. Задание времени предзаписи (5). Максимальное время предзаписи - 30 секунд.

## Внимание!

По умолчанию используется значение предзаписи, заданное в настройках архива (см. [Привязка видеокамер к архиву](#)). Изменение значение предзаписи в конкретной макрокоманде не влияет на настройки архива в целом.

Пример. Макрокоманда для записи в архив по сработке детектора движения для любой видеокамеры Аххон-домена **Default** (см. [Задание фильтров для событийных макрокоманд](#)):

## Условия запуска

Default: Детектор движения : Начало периода срабатывания

Условия запуска  ▾ -

+ Добавить фильтр событий

## Запись в архив

Камера, инициировавшая исполнение команды

Камера  ▾

Запись в:

Завершить после  -  +

-ИЛИ-

▾ -

+ Добавить фильтр событий

