

Ограничения программного комплекса Аххон Next

При работе с программным комплексом *Аххон Next* необходимо учитывать ряд ограничений, которые разработчик накладывает на систему с целью обеспечения ее работоспособности.

№ п /п	Ограничение
1	<p>Для работы ПК <i>Аххон Next</i> необходимо выполнение следующих требований к OpenGL:</p> <ol style="list-style-type: none">1. версия 2.0 и выше;2. наличие расширений ARB_vertex_program, GL_EXT_blend_func_separate, GL_ARB_framebuffer_object. <p>Наличие расширений можно проверить программой <i>OpenGL Extension Viewer</i> (скачать).</p> <p>Данная программа также содержит большую базу данных по поддержке OpenGL в видеокартах различных производителей.</p>
2	<p>Запуск Клиента ПК <i>Аххон Next</i> невозможен при масштабе текста и других элементов на экране (DPI) более 100%.</p> <p>При разрешении экрана менее чем 1024*720 пикселей корректная работа ПК <i>Аххон Next</i> не гарантируется.</p>
3	<p>Версии Сервера и Клиента должны совпадать. При несовпадении версий корректная работа ПК <i>Аххон Next</i> не гарантируется.</p>
4	<p>В одной локальной сети не должно быть двух Серверов с одинаковыми именами, даже если они принадлежат разным Аххон-доменам.</p>
5	<p>Максимальная частота кадров видеоизображения в Клиенте - 50 fps.</p>
6	<p>ПК <i>Аххон Next</i> необходимо устанавливать с правами администратора ОС Windows</p>
7	<p>Для корректной установки ПК <i>Аххон Next</i> директория, содержащая инсталлятор, не должна содержать пробелы в начале своего имени</p>
8	<p>Для корректной и полноценной работы программного комплекса <i>Аххон Next</i> в системе не должно быть ограничений на сетевую активность.</p> <p>Если <u>при установке</u> для работы <i>Аххон Next</i> были указаны определенные порты, то доступ по данным портам по протоколам TCP и UDP должен быть открыт. В противном случае в системе должен быть открыт доступ по всем портам.</p>
9	<p>Обязательная синхронизация времени между всеми компьютерами системы (настраивается пользователем).</p>
10	<p>Обязательная синхронизация между Сервером и IP-устройством необходима, если в системе используется встроенное хранилище устройства (см. Объект Встроенное хранилище).</p> <p>При отсутствии синхронизации возможна некорректная запись событий от устройства в базу данных.</p>
11	<p>Перед установкой ПК <i>Аххон Next</i> необходимо убедиться, что на компьютере используется последняя версия драйвера для видеокарты</p>
12	<p>Длина NetBiosName компьютера не должна превышать 15 символов.</p>
13	<p>Для работы детектора лиц требуется процессор с поддержкой инструкций SSE4.2, FMA3 или AVX2.0.</p>
14	<p>Запуск Клиента на удаленном компьютере через стандартную утилиту ОС Windows <i>Подключение к удаленному рабочему столу</i> невозможен</p>

- | | |
|----|---|
| 15 | <p>Если компьютер подключен к домену Active Directory, то для доступа к дискам необходимо выполнить одно из двух условий:</p> <ol style="list-style-type: none">1. В списках контроля доступа (Access Control List) дисков должны присутствовать только локальные и встроенные группы и пользователи.2. Создать в домене пользователя AxxonFileBrowser и добавить его в группу Пользователи (см. Установка, шаг 8). Данное поведение характерно только для файловых систем с правами доступа (например, NTFS). |
|----|---|