

# Запись в архив

Настройка действия **Запись в архив** включает в себя следующие шаги:

1. Выбор видеокamеры или группы видеокamер, с которых будет вестись запись в архив (**1**). Кроме того, допускается неявный выбор видеокamеры - **Видеокamera, инициировавшая исполнение команды** (см. [Задание фильтров для событийных макрокоманд](#)).

Запись в архив  
Default: 3.Видеокamera

Видеокamera Default: 3.Видеокamera 1

Запись в: 2

Завершить после 3 00:00:20 +

3.Видеокamera: Тревога обрабатывается пользователем 4

+ Добавить фильтр событий

Предзапись, сек 5 00:00:05 +

## ⚠ Внимание!

Если запуск макрокоманды был вызван сработкой датчика или реле (см. [Задание фильтров для событийных макрокоманд](#)), которые не связаны с какой-либо видеокamerой, то в данном действии для исполнения необходимо выбирать конкретную видеокamerу. При выборе группы видеокamer или камеры, инициировавшей исполнение команды, действие запущено не будет.

2. Выбор архива, в который будет вестись запись (**2**).
3. Задание условия прекращения записи. Запись может быть прекращена через заданное время (**3**, события при этом не указаны), при получении заданных событий (**4**, время при этом не задано) или через заданное время (**3**) после получения любого из выбранных событий (**4**).

## i Примечание

Допускается неявный выбор события - **Завершающее событие для инициировавшего исполнение условия** (см. [Задание фильтров для событийных макрокоманд](#)).

Например, если событием, инициировавшим исполнение команды, было **Начало периода срабатывания** от любого типа детекторов Аххон-домена, то завершающим событием будет **Конец периода срабатывания** от этого же детектора.

4. Задание времени предзаписи (**5**). Максимальное время предзаписи - 30 секунд.

## ⚠ Внимание!

По умолчанию используется значение предзаписи, заданное в настройках архива (см. [Привязка видеокamer к архиву](#)). Изменение значения предзаписи в конкретной макрокоманде не влияет на настройки архива в целом.

Пример. Макрокоманда для записи в архив по сработке детектора движения для любой видеокamеры Аххон-домена **Default** (см. [Задание фильтров для событийных макрокоманд](#)):

## Условия запуска

Default: Детектор движения : Начало периода срабатывания

Условия запуска  ▾ -

+ Добавить фильтр событий

## Запись в архив

Камера, инициировавшая исполнение команды

Камера  ▾

Запись в:

Завершить после  -  +

-ИЛИ-

▾ -

+ Добавить фильтр событий

